中控屏 操作說明

目錄

1.設備配對操作 1-1.新增設備 1-2.配對設備失敗 2.我的設定與操作(個人化設定) 2-1.房間管理 2-2.數據備份 2-3.數據恢復 2-4.本機設置 2-5.本地分享 3.房間操作 3-1.房間操作 4.場景設置操作 4-1.手動場景 4-2.本機自動化 5.主頁操作 5-1.本機音樂 5-2.添加場景 5-3.時鐘 6.APP下載配對 6-1.APP下載登入 6-2. 配對

1-1.新增設備

1-1-1.點擊右上角"+"符號,進入添加設備畫面

			設備列表	常用設備		+
合 _{主頁}						
〔〕〕 房間	8880	登 主即		客慶插座	000 次臥電燈	
場景						
<u>)</u> 設備						
<u>人</u> 我的						
25%	看的見理所當然;看不	見得格外用心				

1-1-2.點擊"外置天線"



1-1-3.選擇[7"本機]



1-1-4.依照指示,請先將設備[長按]按至[閃爍狀態]





1-1-5.回到中控屏裡勾選"設備已閃爍,請勾選圓圈"



註1:一次只能新增一樣設備

註2:配對完成或配對超時設備才會停止閃爍

1-1-6.勾選完圓圈後, [下一步]按鈕亮起橘色, 點擊"下一步"





1-1-8.設備操作頁面----[照明開關]配對成功

<	照明開關		•••
	一路	山間	
		王冊	
	二路		
	三路	全關	
(25)			

1-1-9.設備操作頁面----[插座]配對成功



1-1-10.配對成功設備自動加入[常用設備] 或點選[設備列表]查看所有設備的上線狀況



1-1-11.設備列表-"燈光照明系統"



1-1-12.點擊☆→★可將設備加入常用設備



2. 配對設備失敗

1-2-1.配置設備失敗請點選"從頭再來一次"

<	配置設備	
	1.	
請確認: 1) 設備已經進入初始狀態 2)Wi-Fi名稱和密碼均不包含中文字符 3)wi-Fi信號為2.4G網路		
	其他失敗原因	
	嘗試其他方法	
(55)	從頭再來一次	

1-2-2.畫面回到1-5重新配對請依照指示操作



個人化設定

2-1.房間管理

2-1-1.點擊[房間管理],可以自由修改房間名稱、設備

合 ^{主頁}	2			
〔〕] 房間	我的房間:3	我的均	易景:2	我的設備:4
場景	房間管理	語音列表	數據備份	數據恢復
② 設備	本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知
▲ 我的				
25%	看的見理所當然;看不見得格外用,	ù		

2-1-2.點擊右上角"+",新增房間





2-1-3.進入[添加房間]畫面,進行房間命名與設備歸納



新增設備

2-1-4.設定完成後請點選"保存"存檔





2-2.數據備份

2-2-1.點擊[數據備份]



2-2-2.提示訊息詢問是否備份,點擊[確定]



個人化設定

2-2-3.訊息確認"備份成功"

合 _{主頁}				
〔〕] 房間	我的房間:3	我的场	景:2	我的設備:4
場景	房間管理	語音列表 備份 6	动數據備份	數據恢復
② 設備	本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知
<mark>▲</mark> 我的				
25%)	看的見理所當然;看不見得格外用心	·		



2-3.數據恢復

2-3-1.點擊[數據恢復],可恢復儲存保留的數據

合 ^{主頁}	٠			
〔〕] 房間	我的房間:3	我的	場景:2	我的設備:4
	房間管理	語音列表	數據備份	數據恢復
0				
設備	本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知
我的				
25%)	看的見理所當然;看不見得格外用	心		

2-3-2.選擇備份的時間後,點擊[恢復],檔案會恢復備份設定

<	已備份列表	
· 2024-06-25 10:26:49		106KB
 2024-06-25 10:26:37 		106KB
O 2024-06-25 10:23:14		106KB





2-4.本機設置

2-4-1.點擊[本機設置],可更改本機設定

合 ^{主頁}	2					
〔〕] 房間	我的房間:3	我的场	易景:2	我的設備:4		
	戶 司	新立刊主	動捷供小	物博标海		
場景	厉间冒哇	治日 列衣	<u> </u>	<u> </u>		
設備	本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知		
我的						
25%	看的見理所當然;看不見得格外用心					

2-4-2.個人需求設定[語言切換]

<				設置		
	绑定列表				檢查版本	1.2.8 >
	1	6	Ø		語言切換	繁體 〉
	帳號绑定	推送解绑	連線成功		系統設置	
	通知				意見反饋	
	串併發切换				恢復原廠	
	外置喇叭				帳戶管理	
	工程模式				第三方服務	
28%)					

個人化設定

2-4-3.點擊選取項目後[保存]





2-4-4.個人需求設定-[系統設置]

<				設置		
	绑定列表				檢查版本	1.2.8 >
		6	Ø		語言切換	繁體 >
	帳號绑定	推送解绑	連線成功		系統設置	
	通知				意見反饋	
	串併發切换				恢復原廠	
	外置喇叭				帳戶管理	
	工程模式				第三方服務	
28%						



2-4-5.依個人操作更改設定

٩	搜尋設定	
â	設定螢幕鎖定 保護你的裝置	
		^
•	網路和網際網路 Wi-Fi、數據用量、無線基地台	
[00	已連結的裝置 藍牙、投放	
000 000 000	應用程式和通知 權限、預設應用程式	
	電池 100%	
•	顯示器 桌布、休眠、字型大小	
30%	音效	

2-4-6.個人需求設定-[帳戶管理]

<				設置		
	绑定列表				檢查版本	1.2.8 >
	1	Č	e		語言切換	繁體 〉
	帳號绑定	U 推送解绑	連線成功		系統設置	
	通知				意見反饋	
	串併發切换				恢復原廠	
	外置喇叭				帳戶管理	>
	工程模式				第三方服務	>
28%)					



2-4-7.查看當前帳戶的資訊以及密碼修改或更換頭像



個人化設定

2-5.本地分享

2-5-1.點擊[本地分享],可以將此裝置的設備分享給其他的中控 屏

分頁				
〔·〕 房間	我的房間:3	我的埸	易景:2	我的設備:4
場景	房間管理	語音列表	數據備份	數據恢復
② 設備	本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知
我的	看的見理所當然;看不見得格外	няю		

2-5-2.點擊[分享給他人],要接收分享的要點擊[獲取分享], 由兩方配合同時作業時間10秒內





3-1.房間操作

合 頭

<mark>。</mark> 房間

品 場景

<u>②</u> 設備

<u>人</u> 我的

(30%)

看的見理所當然;看不見得格外用心...

3-1-1.預設房間有三個:客廳、主臥、次臥,左右滑可切換房間



看的見理所當然;看不見得格外用心...

房間管理

3-1-2.點擊"+"號可以將設備歸類在房間



3-1-3.添加設備選取設備

<	(新增設備		
	666	三切開關				>
	908	三切開關				>
28						

房間管理

3-1-4.整理各設備歸納於房間



4-1.手動場景

4-1-1.每一種場景設置方式不一樣,請注意操作所在的頁面

場景設置操作



4-1-2.手動場景,在點擊右上角"+",可新增場景



4-1-3.選擇場景後自動跳至下一頁面



4-1-4.請點擊[新增事件]

<			添加場景	保存
			● ⊕ 新增事件	
	上傳	照片		
	請輸入場景名稱	ļ.		
	回家場景			
	增加別名 -	F		
	設為最愛	•		
26%				

4-1-5.一次只能新增一個選項,不能同時點選多個新增



4-1-6.項目電燈可選擇[全開/全關],點擊迴路選擇[開/關]



4-1-7.確認新增項目後,點擊[保存]儲存

<				編輯場景						存
		上傳照片		600 1 s		客廳電燈-一路	各-開啟	Ð	$\overline{\mathbf{x}}$	
	請輸入場景	名稱		1s		E臥電燈-──₿	各-開啟	÷	\bigotimes	
	回家場景			• 🕀 新增	曾事件					
	增加别名	+								
	設為最愛	*								
28%										

4-1-8.回到手動場景目錄,點擊場景測試設定效果



4-2.本機自動化

4-2-1.點擊右上角的"+",新增自動化場景



4-2-2. 創建自動化場景設定觸發條件,點擊[新增觸發條件]



4-2-3.設定觸發的條件:時間段、LORA設備開關、手動場景點擊

<	設置條件	
時間	設備	
時間段	> lora設備	
定時	> 開關面板	
傳感器	🔅 手動場景	
過度		
濕度		
安防		
安防設備		
235		

4-2-4.回到創建自動化場景點擊[新增執行內容]



4-2-5.設定執行動作例:設備開關、執行手動場景、撥放音樂

<	選擇動作		
Bi	設備		
*	場景	>	
Bt	攝影機	, m >	
\overline{igeo}	延時	· · · ·	
	音樂影片及推送		
	開關自動場景		
	查詢自動場景條件	>	
(24%)			

4-2-6. 設定完成後, 點擊[保存]



4-2-7. 輸入自訂的場景名稱,點擊[確定]



4-2-8.回到[本機自動化]場景即可看見設定的場景



主頁操作

5-1.本機音樂

5-1-1.點擊 →, 會跳至"本機音樂"



5-1-2.中控屏內存音樂



主頁操作

5-2.添加場景

5-2-1.點擊"添加場景"將常用場景放入主頁,以便快速操作



5-2-2.視窗出現場景選擇,依照個人常用選擇,場景製作方式 請至場景設置4-1.或4-2.





5-3.時鐘

5-3-1.點擊時間顯示



5-3-2.畫面跳轉至時區選擇,依照所在地進行選擇



主頁操作

5-3-3. 鬧鐘-點擊下方橘色"+"可新增鬧鐘



5-3-4.計時器-可以設定倒數時間,時間歸0時會響鈴提醒

(◯ 開鐘	③ 時鐘	▼ 計時器	Ō	碼表	:
		1	2	3	
00) _時 00 _分 00 _秒 ⊠	4	5	6	
		7	8	9	
(in)			0		

主頁操作

5-3-5.碼表紀錄用時時間,開始之後需要手動暫停





6-1. APP 下載登入

6-1-1.APP下載搜尋SMART HOME



前往App Store 下載



取得

6-1-2.帳號登入



帳號輸入:

DARAMO000xxx0000@darmao.com

密碼預設為:123456,如自行更改密碼 請填選更改後的密碼

輸入帳號密碼後,請點擊登入





6-1-3.如何獲得帳號密碼



APP配對下載

6-2.配對

6-2-1.點擊右上角"+",進入掃描



6-2-2.回至中控屏,點擊"我的"

合 _{主頁}		2			
〔〕] 房間		我的房間:3	我的	場景:2	我的設備:4
場景		房間管理	語音列表	數據備份	數據恢復
O					
設備		本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知
王 (25%)	看的見	1理所當然;看不見得格	分外用心		



6-2-3.點擊頭像,跳出QR code







6-2-4 平板掃描QR code, APP更新並與中控屏, 兩者可同時進行遠端操作

