1-1.新增設備

1-1-1.點擊右上角"+"符號,進入添加設備畫面

		設備列表	常用設備		+
合 _{主頁}					
〔〕〕 房間	8000 客廳電燈	主臥電燈	客廳插座	900 交臥電燈	
場景					
<u>)</u> 設備					
<u>人</u> 我的					
25%	看的見理所當然;看不見得格	各外用心			

1-1-2.點擊"外置天線"



1-1-3.選擇[7"本機]



1-1-4.依照指示,請先將設備[長按]按至[閃爍狀態]





1-1-5.回到中控屏裡勾選"設備已閃爍,請勾選圓圈"



註1:一次只能新增一樣設備

註2:配對完成或配對超時設備才會停止閃爍

1-1-6.勾選完圓圈後, [下一步]按鈕亮起橘色, 點擊"下一步"





1-1-8.設備操作頁面----[照明開關]配對成功

<	照明開關		•••
	一路	山間	
		王冊	
	二路		
	三路	全關	
(25)			

1-1-9.設備操作頁面----[插座]配對成功



1-1-10.配對成功設備自動加入[常用設備] 或點選[設備列表]查看所有設備的上線狀況



1-1-11.設備列表-"燈光照明系統"



1-1-12.點擊☆→★可將設備加入常用設備



2. 配對設備失敗

1-2-1.配置設備失敗請點選"從頭再來一次"

<	配置設備	
	il .	
請確認: 1) 設備已經進入初始狀態 2)Wi-Fi名禰和密碼均不包含中文字符 3)wi-Fi信號為2.4G網路		
	其他失敗原因	
	嘗試其他方法	
(55)	從頭再來一次	

1-2-2.畫面回到1-5重新配對請依照指示操作





6-1. APP 下載登入

6-1-1.APP下載搜尋SMART HOME



前往App Store 下載



取得

6-1-2.帳號登入



帳號輸入:

DARAMO000xxx0000@darmao.com

密碼預設為:123456,如自行更改密碼 請填選更改後的密碼

輸入帳號密碼後,請點擊登入





6-1-3.如何獲得帳號密碼



APP配對下載

6-2.配對

6-2-1.點擊右上角"+",進入掃描



6-2-2.回至中控屏,點擊"我的"

合 ^{主頁}		2			
〔〕] 房間		我的房間:3	我的	場景:2	我的設備:4
四日 日日 場景		房間管理	語音列表	數據備份	數據恢復
0					
設備		本機設置	本地分享	幫助中心	消息通知
王 (25%)	看的見]理所當然;看不見得格	经利用心		



6-2-3.點擊頭像, 跳出QR code







6-2-4 平板掃描QR code, APP更新並與中控屏, 兩者可同時進行遠端操作

